MPB-300

FUNK–ÜBERFALLTASTER

MPB–300 ist ein Funk–Überfalltaster, der zur Auslösen eines Überfallalarms oder zum Hilferuf dient. Der Taster kann auch zur Steuerung des Betriebs verschiedener Geräte (z.B. Geräte des Automations– oder Zutrittskontrollsystems) verwendet werden.

- Wahl des Betriebsmodus bei der Inbetriebnahme des Geräts:
- Melder
- Handsender

verschlüsselte Funkübertragungen im 433 MHz Frequenzband
Kontrolle des Batteriezustandes
LED zur Signalisierung im Konfigurations– und Testmodus des Tasters
Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche

MPB–300 wird unterstützt durch:

- Alarmzentralen **PERFECTA WRL** und **PERFECTA 64 M** (mit angeschlossenem Modul **PERFECTA–RF**)
- Funkbasismodule **VERSA–MCU** und **MTX–300**
- Alarmmodul **MICRA** (Firmwareversion 2.02 oder höher)
- Funksteuerungen **RK–1K/RK–2K/RK–4K/RK–4K SMA** (nur im Handsender–Modus)

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	2
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Max. Stromaufnahme	11 mA
Gewicht	73 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterie	CR14250 3V
Ruhestromaufnahme	12 µA
Abmessungen	ø97 x 29 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Funkreichweite (im Freifeld) für PERFECTA	bis 600 m
Funkreichweite (im Freifeld) für MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	bis 500 m
Funkreichweite (im freien Gelände) für MRU-300	bis 300 m

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.