

INT-RX-S

MODULO DI ESPANSIONE PER RADIOCOMANDI 433 MHz

Il ricevitore per telecomando a 433 MHz consente l'utilizzo di telecomandi per il controllo del sistema di allarme.

- Consente l'utilizzo di telecomandi a 433 MHz con le centrali di allarme **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA** * e il sistema di controllo accessi **ACCO NET**.
- identificazione utente del controllo remoto completo
- assegnazione flessibile delle funzioni ai pulsanti dei telecomandi
- Compatibile con :
P-2, **P-4**, **T-1**, **T-2**, **T-4**, **MPT-300** e **MPT-350**, **MPB-300**
- Le dimensioni ridotte dell'involucro facilitano l'installazione in un luogo adatto.

*ad eccezione del modello **PERFECTA-T 32-WRL**



SCHEMA TECNICA

Numero massimo di radiocomandi	248
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	24 mA
Assorbimento di corrente massimo	29 mA
Peso	30 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Radiocomandi gestiti	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Frequenza di lavoro dei radiocomandi	433,05 ÷ 434,79 MHz



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.