

# MPT-350

## AFSTANDSBEDIENING

De MPT-350 is een handzender welke ontworpen is voor het bedienen van de **PERFECTA** alarmsystemen en is ook geschikt voor de **INT-RX-S**, **MTX-300** en **VERSA-MCU** controllers. Het heeft een één-weg transmissie over de 433 MHz band met een bereik van tot 400 m (in open veld). De MPT-350 heeft 5 knoppen waaraan tot 6 bedieningsfuncties toegewezen kunnen worden. Dus naast in- en uitschakelen van het systeem biedt de handzender andere functies, zoals bijvoorbeeld het aansturen van apparatuur aangesloten op het systeem (garagedeur, rolluiken, etc.), hulp oproep (overval alarm) enz. De bedieningsknoppen bevinden zich verzonken in de behuizing, om zo te voorkomen dat deze per ongeluk ingedrukt kunnen worden. De handzender heeft een esthetisch aangename en duurzame behuizing, waardoor het beschermt is tegen zware omgevingscondities.

- ondersteund door:
  - alarmsystemen: **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** en **PERFECTA 64 M** (uitgevoerd met **PERFECTA-RF** module)
  - alarm module: **MICRA** (versie 3.03 of nieuwer)
  - controllers: **INT-RX-S** (versie 1.04 of nieuwer), **MTX-300** (versie 1.01 of nieuwer), **VERSA-MCU** (versie 1.04 of nieuwer)
  - handzender module: **RK-1K**, **RK-2K**, **RK-4K**, **RK-4K SMA**
- draadloze signalen van een handzender kunnen doorgezonden worden door de **MRU-300**
- 5 knoppen met functietoewijzing mogelijkheid,
- ergonomische behuizing welke voorkomt dat toetsen per ongeluk ingedrukt worden.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	38 x 78 x 16 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Gewicht	30 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Draadloos communicatiebereik ( in open veld)	tot 400 m m
Batterij	CR2032 3V
Milieuklasse conform de EN50130-5	II

