

INT-KLFR-B

MANIPULATOR SYSTEMU ALARMOWEGO INTEGRA

Manipulator **INT-KLFR** opracowany został z myślą o użytkownikach preferujących tradycyjny interfejs obsługi systemu alarmowego, ale oczekujący rozwiązań atrakcyjnych pod względem wzornictwa. Ponadto, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL)
- łącze RS-232 do współpracy z programem **GUARDX**
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu
- dostępny w kolorze białym (**INT-KLFR-W**)
i czarnym (**INT-KLFR-B**)



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania (±15%) | 12 V DC |
| Wymiary obudowy | 145 x 143 x 25 mm |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55°C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 60 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 110 mA |
| Masa | 346 g |
| Maksymalna wilgotność | 93±3% |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |

