

# B-1 BR

## CZUJKA MAGNETYCZNA NAWIERZCHNIOWA (BRAZOWA)

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Mała, hermetyczna czujka kontaktronowa **B-1 BR** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego. Może być przyklejana lub przykręcana do podłoża. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany lub przyklejany)
- mała hermetyczna obudowa



### DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	12 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	24 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	30 mm
Wymiary obudowy magnesu	28 x 12,5 x 6,5 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary obudowy kontaktronu	28 x 12,5 x 6,5 mm
Typ czujki	NC
Maksymalne napięcie przełączalne	100 V
Maksymalna moc obciążenia	10 W
Maksymalna rezystancja styków	150 Ω
Maksymalny prąd przełączalny	500 mA
Długość przewodów	450 mm